

SENTRA Runtime-Tabelle (Übersicht der Autonomiezeiten bei unterschiedlicher Belastung bzw. Batterieausstattung)

Tabellenwerte = Überbrückungszeit bei vollen Batterien in min.

SENTRA 1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Last /load in %	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Last /load VA	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Last /load W	90	180	270	360	450	540	630	720	810	900
1000 Basis	87	51	30	24	15	12	10	8	7	6
1000 + 1BP	263	164	120	94	73	62	54	47	42	31
1000 + 2BP	439	274	200	157	129	110	95	79	71	64
1000 + 3BP	615	384	280	220	181	154	134	118	106	96
1000 + 4BP										

Tabellenwerte = Überbrückungszeit bei vollen Batterien in min.

SENTRA 1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Last /load in %	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Last /load VA	150	300	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500
Last /load W	135	270	405	540	675	810	945	1080	1215	1350
1500 Basis	81	48	27	16	13	11	8	7	5	5
1500 + 1BP	222	131	93	68	55	47	40	29	26	18
1500 + 2BP	357	211	150	116	95	75	65	57	51	46
1500 + 3BP	492	291	206	160	130	110	95	79	71	64
1500 + 4BP										

Tabellenwerte = Überbrückungszeit bei vollen Batterien in min.

SENTRA 2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Last /load in %	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Last /load VA	220	440	660	880	1100	1320	1540	1760	1980	2200
Last /load W	198	396	594	792	990	1188	1386	1584	1782	1980
2200 Basis	88	50	29	17	14	11	10	8	7	5
2200 + 1BP	176	107	72	56	46	31	27	24	16	15
2200 + 2BP	265	160	115	89	69	58	50	44	32	29
2200 + 3BP	353	214	153	119	98	78	67	59	53	48
2200 + 4BP										

Tabellenwerte = Überbrückungszeit bei vollen Batterien in min.

SENTRA 3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Last /load in %	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Last /load VA	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000
Last /load W	270	540	810	1080	1350	1620	1890	2160	2430	2700
3000 Basis	82	49	28	17	14	11	9	8	7	5
3000 + 1BP	155	92	62	48	32	27	18	16	14	12
3000 + 2BP	223	133	95	69	57	48	41	30	26	24
3000 + 3BP	290	174	124	96	74	63	54	48	43	31
3000 + 4BP										

Tabellenwerte = Überbrückungszeit bei vollen Batterien in min.

Beispiel:

Sentra 3000 wird mit 1200 VA bzw. 1080 W belastet. Die Überbrückungszeit beträgt:

Sentra 3000 mit eingebauten Batterien: ca 17 Minuten

Sentra 3000 mit eingebauten Batterien + 1 zusätzliches Battery-Pack: ca. insges. 48 Minuten